1. Включаете Ваш спутниковый ресивер и дожидаетесь его полной загрузки.

2. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «MENU»



## 3. Попадаете в основное меню.



4. Выбираете пункт «Менеджер» и нажимаете на пульте ДУ кнопку «ОК».



## 5. Попадаете в меню «Менеджер».



6. Выбираете пункт «Плагины» » и нажимаете на пульте ДУ кнопку «OK».



7. Попадаете в меню «Плагины».



8. Нажимаете на пульте ДУ синюю кнопку **«Download»**.



9. Начнется процесс обновления плагинов.

	Плагин		
	Обновление	the state and the state of the	
	Установка		
		_	
	Delete		

10. Затем Вам будет предложено ввести адрес, откуда Вы хотите установить плагин.

	Adde	on Linker	v1.01.22
- PLUGIN DOWNLOAD			
	© Plugin Input Se I ОК	erver Address OTMEHA	
Start Download OK Select / Un	select Edit Serve	ar	

11. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «**OK**» и вводите адрес **d.openboxfan.com** 

				A	ddon Lin	ker				v1.01.22
	PLUGIN DO	OWNLOAD	Plugin d.c	Inpu openboxfan. <u>co</u>	t Server Ad	ldress	_			
				ок		OTMEHA	6			
Start	Download	OK Select /	Unselect	Edit S	erver					
q	w	е	r	t	у	u	i	0	Р	
а	s	d	f	g	h	j	k	-	←	
¢	z	x	с	v	Ь	n	m	, 1	•	¢
?123	<b>→</b> I	/ @						-	:	8

12. После введения адреса нажимаете «**ОК**». Вы будете перенаправлены на сервер загрузок, где Вам будут предложены на выбор плагины для установки.

1 01 00

		Addon Linker		1.01.22
✓ PLUGIN I	DOWNLOAD	ADDON DOWNLOAD	ROM DOWNLOAD	
plugin package Updated XcamClient3				
CamClient3 1 XcamClient3	2/Dec/2018			
CamClient2 2 XcamClient2 (support	0/Dec/2018 ort "etc/CCcam.cfg", "keys/new	camd.list")		
Coconut 02/Ju	n/2017			
CatEye2 (Support C	n/2017 CI+, Need CI Slot )			
Start Download	IOK Select / Unselect	Edit Server		

13. Выбираете пункт **«XcamClient3»**, нажимаете на пультие ДУ кнопку **«ОК»**, чтобы на пункте **«XcamClient3»** появился значок **■**.

		Addon Linker	v1.01.	22
	✓ PLUGIN DOWNLOAD	ADDON DOWNLOAD	ROM DOWNLOAD	
plu Upd	gin package ated XcamClient3			
	XcamClient3 12/Dec/2018 XcamClient3			
	XcamClient2 20/Dec/2018 XcamClient2 (support "etc/CCcam.cfg", "keys/newcamd.list")			
	coconut 02/Jun/2017 Biss			
	cateye2 02/Jun/2017 CatEye2 ( Support CI+, Need CI Slot )			
	Start Download 🔀 Select / Unselect 💳 Ed	lit Server		

14. Нажимаете на пульте ДУ красную кнопку «Start Download».



## 15. Начнется процесс загрузки и установки плагина.



16. Для автоматического запуска плагина нажимаете красную кнопку «**StartType**» на пульте ДУ.



17. Нажимаете зеленую кнопку «Start/Stop» на пульте ДУ.



18. Ваш плагин запуститься.

	Плаг	ин		
XcamClient3	ort cccam, newca	amd ( mgcamd ) protocol.	Старт	Вручную
	0	Dalata	Downlaw	

19. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «**ОК**», на экране появится меню ввода данных.



20. Нажимаете на пульте ДУ красную кнопку «add».



21. Появится новая вкладка для ввода данных Вашего сервера.

XcamClient3

22. В пункт «label» вводите любое удобное Вам название. В пункт «server url» вводите url либо IP адрес Вашего сервера. В пункт «server port» вводите порт Вашего сервера. В пункт «user» вводите Ваш логин. В пункт «password» вводите Ваш пароль. В поле «group» вводите цифру «1». После ввода всех данных нажимаете на пульте ДУ кнопку «EXIT».



23. Вам будет предложено принять и сохранить внесенные изменения. Выбираете «Yes» и нажимаете на пульте ДУ кнопку «OK».



## 24. Приятного просмотра!

